



KARTA KATALOGOWA

KLUCZYK ELEKTRYCZNY KL.EL.

PRODUCENT : "**DANTOM**" s.c. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ALARMOWE

Adres siedziby firmy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 38/26

Adres zakładu i działu sprzedaży : 01-501 Warszawa ul. Popieluszki 6

tel./fax (0-22) 869-42-70. Czynne 8-16 /poniedziałek-piątek/.

DANE TECHNICZNE:

I.Wymiary (dł/szer/wys) mm : 70/70/40-44

II.Ciężar : ok. 0,235 kg



DANE ELEKTRYCZNE: KL.EL. niewymaga zasilania.

Dostępne wejścia :

- 1.**KEY** – dwa wejścia wykonawcze zwarte lub rozwarne w zależności od położenia kluczyka w stacyjce elektrycznej.
- 2.**NC** – dwa wejścia normalnie zwarte. Rozwarcie następuje po oderwaniu KL.EL. od ściany.
Rozwiera się obwód zabezpieczający TAMPER.
- 3.**M/L2/L1** – trzy wejścia do sterowania świeceniem diód LED.
Na wejście L1/L2 należy podać „+”(max.16VDC)
na „M” masę.
Nie podawać napięć większych od : 50VAC i 75VDC

OPIS :

Kluczyk elektryczny KL.EL. jest urządzeniem elektrycznym służącym do sterowania różnego rodzaju urządzeniami poprzez zwarcie/rozwarcie styków stacyjki elektrycznej.

KL.EL. ma wbudowane dwie diody LED do dowolnego wykorzystania przez użytkownika.

Posiada obwód antysabotażowy do wykorzystania w systemach alarmowych.

Wykonany jest z blachy stalowej powlekanej farbą proszkową.

PRZEDMIOT I MIEJSCE STOSOWANIA :

- do zastosowań wewnętrznych w temp. : -20 ÷ +60 °C

OZNAKOWANIE CE :

- wyrób nie podlega dyrektywie LVD
- wyrób podlega dyrektywie EMC