

**FAM-PV-1NPACC, FAM-PV-2NPACC, FAM-PV-4NPACC, FAM-PV-6NPACC,
FAM-PV-ZSACC, FAM-PV-1NPZSACC, FAM-PV-2NPZSACC -
Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków, przyciskami dzwonienia i zamkiem szyfrowym.**



FAM-PV-1NPACC FAM-PV-6NPACC FAM-PV-ZSACC FAM-PV-2NPZSACC

Wideodomofon wyposażony jest w kolorową kamerę o regulowanej pozycji kierunku obserwacji i oświetlenia nocnego (w podczerwieni), czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

| | |
|--|--|
| Index | FAM-PV-1NPACC, FAM-PV-2NPACC, FAM-PV-4NPACC, FAM-PV-6NPACC, FAM-PV-ZSACC, FAM-PV-1NPZSACC, FAM-PV-2NPZSACC |
| Opis | Wideodomofon cyfrowy z 1, 2, 4 lub 6 przyciskami dzwonienia, podświetlanymi polami opisowymi, czytnikiem breloków zbliżeniowych oraz z zamkiem szyfrowym. |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | Kamera - kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. xNP - 1, 2, 4 lub 6 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania. ZS - Zamek szyfrowy do wpisywania indywidualnego czterocyfrowego kodu otwarcia dla każdego lokalu lub wywołania dzwonienia. ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Uniqube 125 kHz zintegrowany z dolnym polem opisowym. |
| Max. ilość abonentów | W zależności od wersji przyciskowej - 1, 2, 4 lub 6 lokali lub 10 w przypadku wywołania dzwonienia z zamka szyfrowego (opcja domyślnie załączona tylko dla paneli FAM-PV-ZS; za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150) |
| Sposób montażu | Podtynkowy; opcjonalnie dostępne: - konwerter do montażu natynkowego PNT2-FAM-PV/PRO - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) |
| Wymiary (mm) | Panel 286x90 Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| Długość linii | Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów) |
| Zasilanie | 15V DC / 260mA (bez elektrozaczeptu) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~ 2,75W |
| Wyjścia | 2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” |
| Wejścia | 2 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwierzonego (NO) - aktywowane po zwarceniu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+” 2 x złącza śrubowe: - podłączenie sygnału wideo: „V+” i „V-” 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału sterowania „VS” z opcjonalnego modułu sumatora FAM-PV-SP (stosowany w przypadku podłączenia 2 lub więcej paneli) 1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |

KK0132vB.2041



Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las

T: +48 61 843 93 71
E: biuro@aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

www.aco.com.pl
www.support.aco.com.pl

Cechy

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- wysoka jakość obrazu
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem: +/- 20° w każdą ze stron
- podświetlenie LED w podczerwieni
- doskonały obraz w dzień i w nocy
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera)
- programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- obsługa wielojęzyciowych systemów Master/Slave
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

