

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



**REGULACJA
KĄTA PATRZENIA
200°
W POZIOMIE**



**BEZPRZEWODOWY
NADAJNIK**

**WĄSKA
OBUDOWA
TYLKO
38mm**

slimbat II



- czas pracy baterii do 8 lat
- podwójny przekaźnik na wyjściu
- efektowna brygosczielna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła

Fotokomórka SLIMBAT2 jest elementem bezpieczeństwa w automatyce bramowej. Pojawienie się przeszkody w barierze podczerwieni fotokomórki spowoduje natychmiastową reakcję automatyki. Dzięki bateryjnemu zasilaniu nadajnika możliwe jest tworzenie bariery bezpieczeństwa w miejscach, w których nie ma możliwości doprowadzenia przewodu zasilającego. Wąska obudowa oraz możliwość regulacji elementów optycznych w poziomie w zakresie do 200°, pozwala uzyskać bardzo wysoki poziom ochrony przy zachowaniu wysokiej estetyki i łatwości montażu.



slimbat II

beprzewodowa fotokomórka natynkowa

Parametry podstawowe

gwarantowany zasięg działania: 1-15m
 montaż nadajnika / odbiornika: bezprzewodowy / wymagana instalacja kablowa
 regulacja kąta widzenia: pozioma 200°, w nadajniku i odbiorniku
 zasilanie nadajnika: bateria 3,6V/8,5Ah, typu C
 zasilanie odbiornika: 12...24VAC/DC $\pm 10\%$
 pobór prądu odbiornika: max. 25mA
 wejście wyzwalające T: zmiana stanu 0-12...24VAC/DC
 temperatura pracy (min. / max.): -20°C / +55°C
 sposób montażu: obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP54
 gabaryty obudowy (szer. x głęb. x wys.): 38x36x145 mm

Elementy wykonawcze

wyjście stykowe (typ / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 1A (24VAC/DC)

Funkcjonalność

regulowany kąt patrzenia: pozioma 200° w nadajniku i odbiorniku, umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny bramy
 interfejs użytkownika: diody świecące, sygnalizujące podłączenie zasilania oraz ułatwiające diagnostykę nadajnika i odbiornika
 dodatkowe zabezpieczenie: układ wyjściowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (w przypadku uszkodzenia, wyjście fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)
 tryby pracy fotokomórki: 7m, 15m, SLOW, TRIG, FAST - konfigurowane za pomocą zworek
 montaż bezprzewodowy: tak, nadajnik fotokomórki zasilany bateryjnie (odbiornik wymaga instalacji kablowej)

Czas życia baterii w nadajniku

tryb	7m	15m
FAST	1 rok	8 miesięcy
TRIG (20 cykli/dobę)	3 lata	2 lata
SLOW	8 lat	5 lat

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

