

PL

LISTWA ŚWIETLNA I PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY DO RAMION

KOMPONENTY

1.

Przewód zasilania
2.

Listwa świetlna LED
3.

Dławica kablowa
4.

Zatyczka izolacyjna
5.

Ostona termokurczliwa

MONTAŻ

- Włożyć przewód zasilania przeprowadzając go poprzez centralny otwór płyty waku naprędogo **1**.

Wywiercić otwory w przygotowanych do tego celu punktach na płycie sterującej i zamontować dławicę kablową **2**, podłączyć przewód do zacisków 10-E płyty ZL38 **4**.

4 Uwaga! Jest konieczne obcięcie rezystora widocznego na rysunku **3**.

- Uciąć część listwy świetlnej o pożądanę długości, zgodnie z podanym wzorem **5**, zaokrąglając wartość do całości; należy mieć na uwadze to, że listwa może być cięta wyłącznie w miejscach wskazanych przez symbol nożyczek **3** (co metr **6**).

Założyć zatyczkę izolacyjną **7** na jedną z dwóch końcówek listwy, po czym włożyć ją przez wciśnięcie do rowków w ramieniu, jak to widoczne na rysunku **8**.

- Zamontować bez mocowania płytę wewnętrzną **9** i uchwyt ramienia **10** (wystarczy jedna z 4 centralnych śrub); wsunąć ramię. Uwaga! przewód zasilania **1** musi być umieszczony w przeznaczonym do tego celu pustym odcinku rowka.

Zakończyć mocowanie ramienia wkręceniem pozostałych śrub **9**.

- Podłączyć wtoczkę przewodu zasilania listwy **12**.

Sprawdź działanie listwy (ewentualnie odwrócić/obrócić wtoczkę) po czym odizolować całe połączenie osłoną termokurczliwą **13**, obsługując się źródłem ciepła **11**.

- Wsunąć osłonę przewodu **14** do rowków i zamocować zaślepkę **15** ramienia.

Wsunąć wystającą część listwy do wnętrza ramienia **16** i zamocować pokrywę ochronną **17**.

DANE TECHNICZNE	Zasilanie	24 V		
	Moc/metr	240 mW		
	Pobór prądu/metr	10 mA		

Produkt test zgodny z obowiązującymi dyrektywami odniesienia.

WYCOFANIE Z UŻYTKU I UTYLIZACJA - Części opakowania (karton, tworzywo szczone, itp.) są przyjmowane za stałymi odpadami miejskimi. Części produktu (metal, karty elektroniczne, baterie itd.), należy poddać selektywnej zbiórce. Aby poznać sposoby utylizacji należy sprawdzić przepisy obowiązujące w miejscu instalacji.

NIE WYRZUCAĆ DO OTOCZENIA!

TREŚĆ INSTRUKCJI MOŻE ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ KONIECZNOŚCI WOCZESNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

WYMIARY, JEŚLI NIE ZOSTAŁO PODANE INACZEJ, SĄ WYRAŻONE W MILIMETRACH.

HU

FÉNYRSOR ÉS CSATLAKOZÓ KÁBEL SZOROMPÓRBOCHOZ

ALKATRÉSZEK

1.

Tápkábel
2.

LED-es fényrsor
3.

Kábelcsatló
4.

Szigetelő dugó
5.

Hőre zsugorodó köpeny

FELSZERELÉS

- Vezesse be a tápkábelt a tengely lemezének középő furatán **1**.

Készítsen egy furatot a vezérőpanelen a kijelölt pontok egyikén és szerelje fel a kábelcsatlót **2**; kösse be a kábelt a ZL38-as kártya 10-E csatlakozóihoz **4**.

4 Figyelem! az ábra részletén megjelölt ellenállást le kell vágni **3**.

- Vágja le a fényrsort a kívánt hosszúságúra a megadott képlet szerint **5**, az értéket kerekítse fel egész számjegyre, ügyeljen arra, hogy a fényrsort csak azokon a pontokon szabad elvágni, melyeket olló **3** szimbólum jelöl (méterként **6**).

Zárja le a szigetelő dugóval **7** a fényrsor egyik végét és pattintsa a sorompóárboc hornyába az ábra szerint **8**.

- Szerelje fel és még ne rögzítse a köztes lemezt **9** és a sorompóárboc csatlakozót **10** (elegendő a 4 középő csavar egyike); helyezze be az árbocot. Figyelem! a tápkábelt **1** az erre szolgáló szabad horonyszakaszb kell illeszteni.

Rögzítse a sorompóárbocot a fennmaradó csavarokkal **11**. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozó dugóját a fényrsorhoz **12**.

Próbálja ki, hogy működik-e (ha szükséges, cserélje fel/ forgassa el a dugót), majd szigetelje a csatlakozást a hőre zsugorodó köpennyel **13**, hőforrással melegítve **14**.

- Illeszse a profilburkolatokat **15** a hornyokba és rögzítse a lezáró dugót **16** a sorompóárbocra.

Vezesse be a kilógó fényrsort a sorompóárboc belsejébe **15** és rögzítse a védőburkolatot **17**.

MŰSZAKI ADATOK	Tápfeszültség	24 V		
	Teljesítmény/méter	240 mW		
	Áramfelvétel/méter	10 mA		

A termék megfellel a vonatkozó érvényes irányelveknek.

DISMISSIONE E SMALTIMENTO - I componenti dell'imballaggio (cartone, plastica, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani. A termék elemait (fémek, elektronikus kártyák, akkumulátorok stb.) szelektiv hulladékgyűjtés keretében kell szelektizni. A hulladékként való kezelés módjával kapcsolatosan ellenőrizze a felszerelés helyén érvényes szabályozást.

KERÜLNI KELL A KÖRNYEZETBE JUTÁSAIT

A KEZKÖNYV TARTALMA BARMKOR ÉS ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS NELKÜL MÓDOSÍTHATÓ.

A MERETEK MILLIMETERBEN VANNAK MEGADVA, KIVÉVE HA MÁSKÉNT VAN JELÖLVE.

HR

SVJETLOSNJA TRAKA I PRIKLJUČNI KABEL ZA LETVE

SASTAVNI DIJELOVI

1.

Kabel za napajanje
2.

LED svjetlosna traka
3.

Kabelska uvodnica
4.

Izolacijski čep
5.

Toploskuplajući omotač

MONTAŽA

- Provući kabel za napajanje kroz središnji otvor na ploči pogonske osovine **1**.

Probušiti upravljačku kutiju u jednoj od predviđenih točaka i montirati kabelsku uvodnicu **2**; spojiti kabel na stezaljke 10-E kartice ZL38 **4**.

4 Pozor: potrebno je odrezati otpornik prikazan na detalju **3**!

- Koristiteći navedenu formulu **5**, skratiti svjetlosnu traku na potrebu dužinu zaokruženu na cijeli broj, imajući na umu da se svjetlosna traka smije odrezati samo na mjestima koja su označena škarama **3** (svaki metar **6**).

Jedan od dva kraja trake zatvoriti izolacijskim čepom **7**, a zatim traku utisnuti u žljebove letve, kao što je prikazano na slici **8**.

- Postaviti bez pričvršćivanja srednju ploču **9** i priključak za letvu **10** (dovoljan je jedan od 4 središnja vijka); umetnuti letvu. Pozor: kabel za napajanje **1** mora biti postavljen u predviđeni slobodni dio utora!

Završiti pričvršćivanje letve s ostalim vijcima **11**.

- Priključiti utikač kabela za napajanje na traku **12**.

Isprobati rad (prema potrebi invertirati/preokrenuti utikač), a zatim spoj izolirati s toploskuplajućim omotačem **13**, koristeći izvor topline **14**.

-Postaviti pokrove za profil **15** u žljebove i pričvrstiti čep **15** letve.

Dio trake koji viri uvući u letvu **16** te pričvrstiti zaštitni poklopac **17**.

PODACI TEHNIČKI	Napajanje	24 V		
	Snaga po metru	240 mW		
	Apsorpcija po metru	10 mA		

Proizvod je sukladan s važećim mjerodavnim direktivama.

PRESTANAK UPORABE I ZBRINJAVANJE - Sastavni dijelovi ambalaže (karton, plastika i dr.) smatraju se krutim komunalnim otpadom. Sastavne dijelove proizvoda (metal, elektroničke kartice, baterije i dr.) potrebno je razložiti i odvojeno odlagati. Ne bacati zbrinjavanja provjeriti važeće propise u mjestu ugradnje.

NE BACAJTE U OKOLIŠ!

SADORŽAJ PRILUČNIKA PODLOŽAN JE IZMJENAMA U BILU KOJEM TRENUKU BEZ OBYVE PRETHODNE OBAVIJESTI.

MJERE SU ISKAZANE U MILIMETRIMA. OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO.

UK

ДЮРАЛАЙТ І КАБЕЛЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ СТІЛ

КОМПОНЕНТИ

1.

Кабель електричного живлення
2.

Дюралайт світлодіодний
3.

Герметичний кабельний ввід
4.

Ізоляційна заглушка
5.

Термоусадна трубка

МОНТАЖ

- Протягніть кабель підключення дюралайта через центральний отвір валу передачі **1**.

Просвердліть отвір в корпусі блоку управління в одному з передбачених для цього місць й встановіть герметичний кабельний ввід **2**; підключіть кабель до контактів 10-Е блоку управління ZL38 **4**.

4 Увага! Необхідно відкусити ніжку резистора, як показано на малюнку **3**.

- Підготуйте дюралайт необхідної довжини відповідно до наведеної формули **5**, округливши результат до цілого числа й звернувши увагу на те, що дюралайт можна розрізати тільки в точках, позначених символом ножиць **3** (який повторюється через кожний метр **6**). Натягніть ізоляційну заглушку **7** на один з двох кінців дюралайту, після чого легким притисненням встановіть його в паз стріли, як показано на малюнку **8**.

- Встановіть, не закріплюючи, проміжну пластину **9** і кронштейн кріплення стріли **10** (для цього достатньо вставити один з 4 центральних гвинтів), а потім встановіть стрілу. Увага! Кабель електричного живлення **1** необхідно прокласти через вільний паз для дюралайту.

Закіншіть монтаж стріли, встановивши гвинти, що заклипилися **11**.

- Підключіть кабель живлення до дюралайту **12**.

Перевірте, чи дюралайт працює (в іншому випадку змініть полярність підключення, повернувши вилку), після чого ізолюйте з'єднання за допомогою термоусадної трубки **13** будівельного фену **14**.

- Встановіть захисні пластини дюралайту **15** в пази й зафіксуйте заглушку **15** стріли.

Розмістіть частину дюралайту, яка виступає назовні, всередині стріли **16** й встановіть захисну заглушку **17**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Електричне живлення	24 В		
	Потужність / метр	240 мВт		
	Споживаний струм / метр	10 мА		

Попилад відповідає чинному законодавству.

ВИВІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЯ - Пакувальні матеріали (картон, пластмаса тощо) можна утилізувати як побутові відходи. Матеріали й компоненти виробу (метал, електронні плати, елементи живлення тощо) необхідно розділяти перед утилізацією. Утилізацію виробу необхідно проводити до чинного законодавства місцевості, в якій здійснювалась його експлуатація.

НЕ ЗАБРУДНЮЙТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

ЗМІСТ ЦЬОЇ ІНСТРУКЦІЇ МОЖЕБУТИ ЗМІНЕНИЙ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

ВИМІРИ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ, ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ.