

DS-PWA64/96

Centrala alarmowa AX PRO

AX PRO obsługuje metody komunikacji Wi-Fi, TCP/IP oraz GPRS/3G/4G. Obsługuje również Hik-ProConnect, Hik-Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro oraz Hik-Central. Centrala znajduje zastosowanie w scenariuszach rynku, sklepu, domu, fabryki, magazynu, biura itp.



Kluczowe funkcje

- Obsługa TCP/IP, Wi-Fi, GPRS/3G/4G
- Nowa generacja protokołów bezprzewodowych: Tri-X/Cam-X
- Spory zasięg transmisji bezprzewodowej
- Dwukierunkowa komunikacja z szyfrowaniem AES-128
- Możliwość podłączenia do 96 czujników (stref) i wyjść (w tym do 48 czujników PIRCAM), 48 bezprzewodowych pilotów, 4 wzmacniacze sygnału, 6 sygnalizatorów bezprzewodowych, 8 czytników kart i klawiatur.

Możliwości różnią się w zależności od modelu urządzenia.

- Obsługa do 48 użytkowników, w tym 1 instalator, 1 administrator, i 46 normalnych użytkowników
- Komunikaty głosowe
- Konfiguracja przy pomocy przeglądarki, aplikacji mobilnej oraz chmury
- Konfiguracja Hik-Connect i Hik-ProConnect w zależności od poziomu dostępu użytkownika
- Powiadomienie o alarmie za pomocą wiadomości lub połączenia telefonicznego
- Oglądanie filmów na żywo z Hik-Connect
- Klipy wideo z alarmów mogą być wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail i APP
- Przesyłanie raportów alarmowych do ARC
- Wbudowane wskaźniki LED, wskazujące stan systemu
- Wbudowany akumulator litowy 4520 mAh
- Protokół SIA-DC09 i obsługa formatu danych Contact ID i SIA
- Obsługa Hik-IP Receiver i Hik-IP Receiver Pro dla komunikacji ARC

Dostępny model

- DS-PWA96-M-WE
- DS-PWA64-L-WE



Specyfikacja

		AX PRO L	AX PRO M
Podstawowe	Częstotliwość	868Mhz	
	Komunikacja	Komunikacja dwukierunkowa	
	Bezpieczeństwo transmisji	Szyfrowanie 128 AES	
	Bezprzewodowe linie (strefy)	do 64	do 96
	Bezprzewodowe wyjścia	(do 48 czujek PIRCAM)	(do 48 czujek PIRCAM)
	Bezprzewodowe czytniki kart i klawiatury	do 8	
	Bezprzewodowe sygn.	4 (2 wewn. + 2 zewn.)	6 (3 wewn. + 3 zewn.)
	Piloty bezprzewodowe	do 32	do 48
	Wzmacniacze	do 2	do 4
	Tagi zbliżeniowe	do 32	do 48
	Obsługa PIRCAM	Tak	
	Integracja z kamerami IP	Klipy 2*7s mają swój własny magazyn, nie nadpisują się wzajemnie	Klipy 4*7s mają swój własny magazyn, nie nadpisują się wzajemnie
Użytkownicy	Instalator	1	
	Administrator	1	
	Użytkownicy	30	46
Kluczowe funkcjonalności	Obszary	16	32
	Komunikaty głosowe	Tak	
	Wbudowany głośnik	Tak	
	Wbudowany czytnik kart	Nie	Tak
	Wskaźniki LED	Status czuwania, alarm, sabotaż, awaria, chmura, zasilanie	
	Pamięć zdarzeń	5000	
	Port RS-232	Tak	
	Narzędzia programowania	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web interface/ IVMS4200/ Convergence Cloud	
	Aktualizacja firmware	Z poziomu aplikacji mobilnej lub web interface	
	Typ uzbrojenia	Tryb wyjścia/tryb selektywny	
	Timery uzbr./rozbr. automatycznego	Tak	
	Wymuszone uzbrojenie z naruszonymi liniami	Tak	
Diagnostyka przy pomocy aplikacji i web interface	Tak		
Komunikacja	Port LAN	Tak	
	Wi-Fi	Tak (2.4GHz)	
	GPRS	Tak	Nie
	3G/4G	Nie	Tak

	Slot karty SIM	1x (Micro SIM)	2x (Micro SIM)
	Powiadomienia SMS	Tak	
	Powiadomienie połączeniem	Tak	
	Protokół ARC	SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Wideoweryfikacja i zdalna kontrola	
	Aplikacja dla użytkowników	Tak	
	Aplikacja dla instalatora do programowania	Tak	
	Serwer WWW do konserwacji (konfiguracja offline)	Tak	
Sprzęt	Podtrzymanie akumulatora	12 godzin	
	Zasilacz	Wbudowany zasilacz	
	Akumulator	Wbudowany akumulator	
	Materiał obudowy	Plastik	
Automatyka	Harmonogram	Przełącznik ścienny & przekaźnik & wtyczka (posiada harmonogram)	
Certyfikaty	EN	EN50131 Grade 2	
	CE	Tak	
	Rohs/Reach/WEEE	Tak	
Pozostałe	Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C	
	Wymiary (W x H x D)	170.0 mm (6.7") x 170.0 (6.7") mm x 38.6 mm (1.5")	
	Waga	557.5 g(19.7 oz)	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com