

INT-TSG-W

Manipulator **INT-TSG** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników systemów alarmowych **INTEGRA** oraz **VERSA** oczekujących wygody, przy codziennej ich obsłudze, znanej z nowoczesnych smartfonów i tabletów. Połączenie niewielkich rozmiarów oraz atrakcyjnego wzornictwa powoduje, że **INT-TSG** doskonale komponować się będzie zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjnie urządzone wnętrza. Dużym jego atutem jest niewielka grubość obudowy, dzięki której manipulator optycznie wtapia się w ścianę, na której jest zamontowany.

Atrakcyjny wygląd urządzenia to jednak dopiero początek jego zalet. Kolorowy ekran o przekątnej 4,3" pozwolił na zaprojektowanie zupełnie nowego sposobu codziennej obsługi central **INTEGRA** oraz **VERSA**. Panel dotykowy obejmujący całą płytę czołową urządzenia, wykonany w technologii pojemnościowej umożliwia wygodną obsługę za pomocą palca. Duże, czytelne piktogramy ułatwiają korzystanie z możliwości oferowanych przez system.

Oprócz podstawowych poleceń służących do włączania i wyłączania czuwania, **INT-TSG** pozwala jednym poleceniem uruchamiać nawet złożone sekwencje poleceń dzięki funkcjom MAKRO. W ten sposób jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku korzystania z funkcjonalności inteligentnego domu, dostępnej w centralach **INTEGRA**. Przykładowo, uruchomienie polecenia "seans filmowy" może uruchomić opuszczanie rolet, wysunięcie ekranu do projektora LCD i włączenie nastrojowego delikatnego oświetlenia.

Manipulator **INT-TSG** to również szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżącym stanie systemu. Dzięki możliwości zdefiniowania informacji wskazywanych w trybie ekranu statusu, wystarczy jedno spojrzenie na ekran urządzenia, aby dowiedzieć się czy system alarmowy czuwa, czy aktywne jest oświetlenie na zewnątrz lub na przykład czy aktualnie uruchomione jest zraszanie zieleni. W trybie ekranu statusu manipulator może też uruchomić pokaz zdjęć.

Cechy:

- pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" reagujący na delikatny dotyk
- graficzny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami
- funkcje MAKRO ułatwiające sterowanie elementami automatyki domowej
- diody LED informujące o bieżącym stanie systemu
- możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika
- 2 wejścia (obsługiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus)
- możliwość uruchomienia alarmów NAPAD, POŻAR, POMOC
- współpraca z centralami z rodziny **VERSA** (VERSA Firmware v1.04 lub nowszy, **INT-TSG Firmware** v1.03 lub nowszy)
- opcja wybudzania
- opcja ramki foto
- możliwość regulacji głośności
- dostępny w kolorze białym (**INT-TSG-W**), czarnym (**INT-TSG-B**), jasnym ze srebrną ramką (**INT-TSG-SSW**), ciemnym ze srebrną ramką (**INT-TSG-BSB**) i białym ze srebrną ramką (**INT-TSG-WSW**)

Napięcie zasilania (±15%)	12
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Pobór prądu w stanie gotowości	250
Maksymalny pobór prądu	265
Masa	165
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	120 x 92 x 14