

PA-812DAP, Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS}, MP3, USB/SD, FM, DAB+, BT


Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS}, z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM/DAB+ oraz interfejsem Bluetooth.

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner FM/DAB+, pilot sterujący
- Bluetooth wersja 4.2
- Odbiór radia cyfrowego DAB+
- 1 symetryczny wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom 48V
- 2 niesymetryczne wejścia, przełączane miks./linia
- 2 niesymetryczne wejścia liniowe
- 1 wejście TEL
- 1 wyjście music-on-hold (MOH)
- 2 wyjścia liniowe
- Wyjścia głośnikowe na terminalach rubrowych
- Możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika wyciszającego
- 1 wejście amp i 1 wyjście preamp
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezpieczenia oraz poziomu sygnału

Parametry techniczne	
Moc znamionowa RMS	120 W
Kanały wejściowe	1
Strefy	1
Wejścia	4.5 mV/600 (kanał 1), 4.5 mV/120 mV (kanały 2-3), 60 mV (kanały 4-5) 90 mV (tel.)
Pasma przenoszenia	60-15 000 Hz
Korektor niskie	tak
Korektor wysokie	tak
Stosunek S/N	72 dB (mic, kanały 1-3) 85 dB (line, kanały 2-5)
THD	<0.5 %
Zasilanie phantom	48 V
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	250 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	8.4 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	320 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	245 mm

Parametry techniczne	
Waga	4.5 kg
Złocza	1 x XLR (kanał 1), 2 x 6.3 mm (kanały 2-3) 2 x RCA L/R (kanały 4-5), 1 x RCA (amp in), 1 x RCA (preamp out), 1 x gniazdo F (FM/DAB+), terminale rubowe (tel. input, MOH, 24 V DC, głośniki, mute)
Waga brutto	5.2 kg
Waga netto	4.51 kg