

# ROP-400/PL

Ostrzegacz **ROP-400** umożliwia ręczne wywołania alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP-KEY-U** (w zestawie) umożliwiający:
  - testowanie
  - resetowanie
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z pętli dozorowej
- opcjonalna puszką montażowa **ROP-BT** lub **ROP-BS**
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją **ROP-FLAP**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Zakres temperatur pracy          | -10°C...+55°C   |
| Masa                             | 86 g            |
| Maksymalna wilgotność            | 95%             |
| Wymiary                          | 87 x 87 x 40 mm |
| Pobór prądu w stanie dozorowania | 170 µA          |
| Pobór prądu w stanie alarmowania | 450 µA          |
| Napięcie zasilania               | 18...26 V DC    |

