

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym dwustrefowym zamkiem zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Wandalooodporny panel przedni wykonany ze szcztokowanej stali szlachetnej wyposażony został w ruchomą, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa S1411D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektywem umożliwiającym obserwację w zakresie 170° w szerokości.

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami ( drugi przekaźnik z modułem B5).

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO



## DANE TECHNICZNE

- Wandalooodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtylnkowy
- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- Obsługuje elektrozaczepty i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepty ( maks 300mA / 6A )
- Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Udostępnia funkcję adresowanego interkomu pomiędzy monitorami w jednym lokalu
- Stopień ochrony IP54
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO