

systemy automatyki



rezystancyjna listwa krawędziowa **SE-H95L16 / SE-H95L20**
odbiornik i nadajnik do listew krawędziowych **SE-RX8, SE-TX8**

www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



SE-H95 SE-RX8, SE-TX8



- łatwy montaż
- bateryjnie zasilany nadajnik
- zabezpieczenie przed zakłóceniami dzięki dwukierunkowej transmisji radiowej
- możliwość podłączenia kilku listew do jednego wejścia sterownika

Rezystancyjna listwa krawędziowa serii SE-H95 to element bezpieczeństwa w automatyce bramowej. Gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz chroni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia. Listwa może być zamontowana na różnych typach bram. System radiowy SE-KIT8, składający się z odbiornika SE-RX8 i nadajnika SE-TX8, przeznaczony jest do współpracy z listwami krawędziowymi i innymi urządzeniami bezpieczeństwa, w których nie ma możliwości wykonania połączeń kablowych. Dwukierunkowość i zasilanie bateryjne umożliwiają systemowi ciągłą komunikację, zapewniając bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

SE-H95

rezystancyjna listwa
krawędziowa bezpieczeństwa

▶ Parametry podstawowe listwy SE-H95SL16 / SE-H95SL20

sposób montażu: za pomocą dedykowanych
uchwytów
gabaryty listwy: 37x61x1600/2000mm
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C
wyjście przewodowe: NC 8,2kOhm
komunikacja: przewodowa lub bezprzewodowa
z wykorzystaniem SE-KIT8
materiał obudowy: aluminiowa podstawa
i wysokiej jakości profil gumowy
stopień szczelności: IP-65



SE-TX8

nadajnik do listwy krawędziowej

▶ Parametry nadajnika

zasilanie: 3V, 2xbateria AA
pobór prądu: max 32mA
częstotliwość: 868MHz
skuteczna moc promieniowania: 10mW
temperatura pracy: -20°C / +55°C
max. zasięg: 30m
sposób montażu: obudowa natynkowa, IP54
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C



SE-RX8

odbiornik do listwy krawędziowej

▶ Parametry odbiornika

zasilanie: 12/24VAC/DC
pobór prądu: 60mA
częstotliwość: 868MHz
skuteczna moc promieniowania: 10mW
temperatura pracy: -20°C / +55°C
max. liczba nadajników w pamięci: 8
średni czas reakcji: 60ms
sposób montażu: obudowa natynkowa, IP54
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C



Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

