

# SLIM-S-DUAL-LUNA

**SLIM-S-DUAL-LUNA** to wewnętrzna czujka ruchu z serii SLIM LINE, przeznaczona do montażu **sufitowego nawierzchniowego**. Świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie montaż czujki ściiennej jest niemożliwy lub niepożądany. Dzięki polu detekcji 360 ° może być stosowana do nadzorowania sklepów, magazynów i innych miejsc, gdzie pole detekcji czujki zamontowanej na suficie i skierowanej w dół skuteczniej obejmuje pomieszczenie niż w przypadku czujki ściiennej.

Urządzenie dostępne jest również w wersji do montażu sufitowego wpuszczanego (**SLIM-R-DUAL-LUNA**).

- spełnia wymagania dla stopnia zabezpieczenia **EN 50131 Grade 2**
- funkcja oświetlenia:
  - możliwość zdalnego sterowania oświetleniem
  - aktywowanie oświetlenia ruchem
- detekcja przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)
- możliwość zdalnego przełączania między dwoma zaprogramowanymi poziomami czułości (zacisk SENS)
- maksymalny obszar detekcji:
  - $\varnothing$  6 m / 28 m<sup>2</sup> – wysokość montażu 2,4 m
  - $\varnothing$  10 m / 79 m<sup>2</sup> – wysokość montażu 3,5 m
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu dla obu czujników
- cyfrowa kompensacja temperatury
- regulowana czułość detekcji obu czujników
- możliwość oddzielnego testowania czujników
- cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze
- wybór trybu pracy: podstawowy, zaawansowany, PIR lub MW
- możliwość konfigurowania ustawień czujki:
  - przyciski na module elektroniki
  - pilot **OPT-1**
- wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 k, 4,7 k, 5,6 k
- wskaźnik LED:
  - wybór koloru świecenia (dostępne 7 kolorów)
  - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika
- zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania
- nadzór układu detekcji ruchu
- zasilanie napięciem 12 V DC (15%)
- kontrola napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
- montaż na powierzchni sufitu

