

# B-1T

## KONTAKTRON BOCZNY Z ZACISKAMI (BIAŁY)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Średniej wielkości czujka kontaktronowa boczna **B-1T** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego, wyposażona została w terminale zaciskowe. Przeznaczona jest tylko do przykręcania do podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- średniej wielkości obudowa



### DANE TECHNICZNE

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu | 100 V             |
| Maksymalny prąd przełączalny                 | 0,5 A             |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu      | 25 mm             |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu        | 30 mm             |
| Wymiary obudowy magnesu                      | 65 x 13,5 x 11 mm |