

Kod: LZ-6

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA **LZ-6**

LZ-6 jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania.

Obudowa umożliwia zamontowanie LZ-6 za pomocą wkrętów do ściany lub opaską zaciskową do masztu (opaska, wkręty nie wchodzi w skład zestawu).

Bezsprzeczną zaletą stosowania LZ-6 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.



Liczba wejść zasilania:	2
Liczba wyjść zasilania:	6
Maksymalne napięcie zasilania:	0 ... 24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> • 6 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Rodzaj zabezpieczenia:	6 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)
Typ złącz zasilania:	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Wymiary:	120 x 91 x 37 mm
Waga:	0.099 kg
Gwarancja:	2 lata