

PA-12040, 4-strefowe wzmacniacze miksujące, mono



4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room.

- Moc $120W_{RMS}$ na kanał
- Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω (niezależny wybór dla każdej strefy)
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 46V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów
- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Chłodzenie wentylatorem
- Zasilanie sieciowe

Parametry techniczne	
Kanały	5
Strefy	4
Moc znamionowa RMS	4 x 120 W
Moc muzyczna MAX	4 x 170 W
Wejścia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line) 100mV/30kΩ (line) 40mV/5kΩ (tel. paging)
Pasma przenoszenia	50-17000 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65 dB, mic > 75dB, line
Zasilanie	230V~/50Hz/1200VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1200 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 133 x 410mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	410 mm
Waga	20,5 kg
Złącza	3 x combo 6.3mm/XLR, sym. (mic/line) 2 x RCA L/R (line) 3.5mm (słuchawki)