

PA-4040, 4-strefowy wzmacniacz miksujący, mono



4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room.

- Moc $40W_{RMS}$ na kanał
- Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω (niezależny wybór dla każdej strefy)
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów
- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Sterowany temp. wentylator
- Zasilanie sieciowe

PROSOUND 02/2008 "Musicie to wypróbować. Działa bez zarzutu. To naprawdę przydatne narzędzie pracy za rozsądną cenę."

Parametry techniczne	
Kanały	5
Strefy	4
Moc znamionowa RMS	4 x 40 W
Moc muzyczna MAX	4 x 65 W
Wejścia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line), 100mV/30kΩ (line)
Pasma przenoszenia	50-17000 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65dB (mic), > 75dB (line)
Zasilanie	230V~/50Hz/450VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	450 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 133 x 310mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	310 mm
Wysokość (U)	3
Waga	15 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), terminal śrubowy (st