

Nowość

Nowość

		PERFECTA 16 LTE	PERFECTA 32 LTE	PERFECTA T 32	PERFECTA T 32-WRL	PERFECTA IP 32	PERFECTA IP-64 M	PERFECTA 64 M
Liczba wejść / maksymalna liczba wejść		8 / 16	8 / 32	8 / 32	8 / 32	8 / 32	8 / 64	8 / 64
Obsługa wejść IP		—	—	—	—	—	✓	✓ ²
Liczba partycji / stref		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 4	1 / 4
Obsługa manipulatora LCD przewodowego / bezprzewodowego		✓ / ●	✓ / ●	✓ / —	✓ / ✓	✓ / ●	✓ / ●	✓ / ●
Obsługa manipulatora z ekranem dotykowym		—	—	—	—	—	✓	✓
Obsługa za pomocą pilotów / kart zbliżeniowych		● / —	● / —	— / —	● / —	● / —	● / ● ⁵	● / ● ⁵
Użytkownicy i administratorzy + serwis		15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	15 + 1	62 + 1	62 + 1
Liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych + liczba wyjść do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych MSP-300		4 / 12 / (12 + 4 ³)	4 / 12 / (12 + 4 ³)	4 / 12	4 / 12 / (12 + 4 ⁴)	4 / 12 / (12 + 4 ³)	4 / 64 / (60 + 4 ³)	4 / 64 / (60 + 4 ⁴)
Moduł komunikacyjny:	PSTN	—	—	✓	✓	—	—	—
	komórkowy	✓	✓	—	—	—	—	✓
	ethernetowy	—	—	—	—	✓	✓	● ²
Akustyczna weryfikacja alarmu		✓	✓	✓	✓	—	—	✓
Zdalne sterowanie SMS		✓	✓	—	—	—	—	✓
Obsługa przez aplikację mobilną		✓	✓	—	—	✓	✓	✓
Obsługa urządzeń bezprzewodowych: ABAX 2 / MICRA / pilotów ¹		— / ● / ●	— / ● / ●	— / — / —	— / ✓ / ✓	— / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

● — opcja

¹ — współpracujących z INT-RX-S

² — we współpracy z modułem komunikacyjnym ETHM-1 Plus

³ — w przypadku podłączenia modułu radiowego PERFECTA-RF

⁴ — PERFECTA-T 32-WRL posiada zintegrowany moduł radiowy do obsługi urządzeń systemu MICRA (433 MHz)

⁵ — obsługa kart i breloków zbliżeniowych typów: 125 kHz EM Marin lub 13,56 MHz MIFARE® (w zależności od zastosowanego w systemie czytnika/manipulatora)