

## BCS-COAX-HDMI-RE

Extender HDMI COAX-Receiver



- Transmisja sygnału HDMI przez kabel koncentryczny
- Obsługa 1080P
- Kodowanie H.264/MPEG2
- Wskaźnik kanału
- Złącza typu F
- Receiver
- Przycisk reset
- Zasilanie 5V DC

## BCS-COAX-HDMI-RE

Extender HDMI COAX-Receiver

Zasilanie	5V DC/1A
Pobór mocy	RX 3W
Rozdzielczość HDMI	1080P@50/60Hz
Opóźnienie	500ms
Kabel koncentryczny	RG6/RG7/RG11
Złącza kabla	Typ F
Częstotliwość	100-1000MHz
Bitrate efektywny	31.6Mbps
Kodowanie	H.264/MPEG2
Warunki pracy	-0~60°C, 0~90%RH
Wymiary	130mm×68mm×24mm
Waga	RX 180g

