

PATL-100, Konwerter 100V/linia

Konwerter 100V/linia Do podłączania urządzeń z wejściem liniowym do 100V linii głośnikowej.

- Regulowany poziom wyjścia liniowego (0-1.5V), dodatkowo przełączany wewnętrznie na inne zakresy napięcia
- Wejście 100V na terminalu śrubowym
- Wyjście XLR sym., impedancja: 1kΩ
- Izolowana obudowa z tworzywa sztucznego
- Wejście i wyjście z galwaniczną separacją
- Wymiary: 171 x 81 x 61mm
- Waga: 520g

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	transformator 100V
Sygnał wyjściowy	0-1.5V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	171 x 81 x 61mm
Waga	520 g
Złącza wejściowe	odłączany terminal śrubowy (100V)
Złącza wyjściowe	XLR, sym.