

PB-10

PB-10 to przewodowy przycisk napadowy, służący do wywołania alarmu napadowego lub wezwania pomocy. Przycisk może być też wykorzystywany do sterowania pracą różnych urządzeń systemu automatyki lub kontroli dostępu).

- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- współpracuje z dowolną centralą alarmową obsługującą czujki typu NC



| | |
|---------------------------------|------------------|
| Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
| Masa | 58 |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Wymiary | ø97 x 29 |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Wyjścia sabotażowe (NC) | 10 mA / 24 V DC |
| Wyjścia alarmowe (NC) | 100 mA / 24 V DC |