

WA-35, Przeno ny system wzmacniaj cy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 i tunerem FM oraz r


Przeno ny system wzmacniaj cy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 i tunerem FM oraz mikrofonem bezprzewodowym

- Kompaktowy i bardzo lekki (1.75kg)
- Wyposa ony w cyfrowy wzmacniacz klasy o mocy 25W przy zasilaniu w wbudowanego akumulatora (14.8V LiPo) oraz 35W przy pracy na zasilaczu
- Do zastosowa na zewn trz dzi ki wodoszczelnej obudowie, nierdzewnym rubom, impregnowanej membranie gło nika oraz silikonowej pokrywie panelu steruj cego
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD
- Tuner FM z pam i 20 stacji
- W komplecie 16-kanałowy mikrofon bezprzewodowy pracuj cy w zakresie 863-865MHz (zasilanie: 1 x 1.5V bateria AA, nie doł czona)
- Regulacja barwy d wi ku
- Mo liwo podł czenia dodatkowego mikrofonu przewodowego
- Syrena alarmowa: d wi k 2-tonowy lub wyj cy
- Lampa diodowa z funkcj ci głego wiecienia, trybem SOS oraz migaj cym
- Wska nik stanu naładowania
- Ochrona przed gł bokim rozładowaniem
- Gniazdo na statyw z gwintem 9mm (")
- Uchwyt do przenoszenia
- Pasek na rami z pokrowcem na mikrofon

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry techniczne	
Moc znamionowa RMS	25W (baterijne), 35W (sieciowe)
Moc szczytowa (peak)	60 W
Cz stotliwo no na	863-865 MHz
Zasilanie	wbudowany akumulator LiPo 14.8V, z doł. zasilacza
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	146 x 179 x 223mm
Waga	1.75 kg
Poł czenia	1 x 6.3mm (mic), 1 x USB