

Kod: LZ-1

## ŁĄCZÓWKA ZASILANIA **LZ-1**

LZ-1 jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania.

Obudowa umożliwia zamontowanie LZ-1 za pomocą wkrętów do ściany lub opaską zaciskową do masztu (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu). W przypadku większej liczby odbiorników niż 8, można łączyć odbiorniki równolegle na tym samym zacisku.



|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Liczba wejść zasilania:                     | 1                                                     |
| Liczba wyjść zasilania:                     | 8                                                     |
| Maksymalne napięcie zasilania:              | 24 V DC (typowo 12V)                                  |
| Maksymalny prąd zasilania:                  | 4 A                                                   |
| Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:  | 4 A                                                   |
| Rodzaj zabezpieczenia:                      | —                                                     |
| Typ złącz zasilania:                        | Wejście Gniazdo 5.5/2.1<br>Wyjście : listwa zaciskowa |
| Temperatura pracy:                          | -50 °C ... 55 °C                                      |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | < 95 %                                                |
| Wymiary:                                    | 116 x 90 x 36 mm                                      |
| Waga:                                       | 0.086 kg                                              |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                |