

PA-803DMP, Wzmacniacz miksujący PA mono, MP3, USB/SD, FM, BT, 30W



Wzmacniacz miksujący PA, mono, 30W_{RMS}, z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM oraz interfejsem Bluetooth.

- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner FM, pilot sterujący
- 1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom oraz funkcją priorytetu
- 2 niesymetryczne wejścia, przełączane mikr./linia
- 2 niesymetryczne wejścia liniowe
- 1 wejście alarmowe
- 1 wyjście music-on-hold (MOH)
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 2 wyjścia liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezp. oraz poziomu sygnału

Parametry techniczne	
Kanały	1
Strefy	1
Moc znamionowa RMS	30 W
Wejścia	5-8 mV/600 Ω (mic 1-3), 150-470 mV/10 kΩ (line, niesym.),
Pasma przenoszenia	60-15000 Hz
Korektor niskie	tak
Korektor wysokie	tak
Stosunek S/N	72 dB (mic) 85 dB (aux)
Zasilanie	230 V~/50 Hz/100 VA 24 V DC/2.5 A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	100 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC24 V
Zasilanie (alternatywne)	2,5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	320 x 95 x 245 mm
Szerokość	320 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	245 mm
Waga	3 kg
Złącza	1 x XLR (mic 1), 2 x 6.3 mm (mic 2-3/line 1-2), 2 x RCA L/R (line 3-4), 2 x F