

Pro B/W

7" Wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowym ekranem w kolorze białym lub czarnym.

- 7" dotykowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości.
- Urządzenie bez słuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej.
- 7 polifonicznych dzwonek z możliwością wgrania własnych dzwonek.
- Sterowanie elektrozapem i bramą automatyczną (opcja).
- Możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów.
- Monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym.
- Wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski.
- Regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza.
- Funkcje:
 - „Prywatność”.
 - Multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami.
 - wywołanie interkomowe.
 - odsłuchiwanie innego monitora.
- Wygodne przyciski.
- Nowoczesny wygląd.
- Dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna.
- Wbudowany czytnik kart micro SD.
- Rejestrator DVR z wykryciem ruchu.
- Możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego.
- Odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć).
- Dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia).
- Automatyczna sekretarka.



Pro B



Pro W

Funkcja wykonywania zdjęć

miejsce zapisywania	Wskaźnik rozdzielczości	Ilość zdjęć
Pamięć wewnętrzna	320*240	64 sztuki
Zewnętrzna karta pamięci	640*480	Zależy od pojemności karty pamięci

Funkcja nagrywania obrazu

Pojemność karty pamięci	Wskaźnik rozdzielczości	Częstotliwość wyświetlania klatek
1G	320*240	2
2G	320*240	5
4G	320*240	10
>=8G	640*480	10

Parametry	Pro B/W
Montaż	Podtynkowy
Temperatura pracy	0 ÷ 40 °C
Wilgotność pracy	0 – 95%
Pobór prądu	11,5W (max) – 3,5W (czuwanie)
Napięcie zasilania	15V DC
Waga	470g
Wymiary	210 x 116 x 25 mm
Struktura okablowania	Do 50m (4x0,5mm ²)
	Do 75m (4x0,75mm ²)
	Do 100m (4x1,0mm ²)

